

## WEB ZONE

Utilizza il QR code: sarai indirizzato direttamente sul nostro sito.  
Qui potrai approfondire l'argomento, cercare altro, mandarci una mail o inviarci una richiesta di informazioni specifiche.  
Conosciamoci!



*Using QR code you will be redirected to our website.  
Here you will know more, get any kind of technical information, find new products, send us an email to request help and/or support.*

### 4tek S.r.l.

V.le dell'Industria, 66  
20037 Paderno Dugnano  
(Milano) Italy  
Ph: +39 02 91082211  
Fax: +39 02 91084668  
www.4-tek.it

### Email:

**info amministrative**  
riccardo@4-tek.it  
amministrazione@4-tek.it

**info tecniche**  
stefano@4-tek.it  
gabriella@4-tek.it

**info commerciali**  
stefano@4-tek.it  
gabriella@4-tek.it  
info@4-tek.it



Graphics: Donaldecampary.com

rev. 09/2019

# ASPIRATORI | SUCTIONS



# ASPIRATORI ANELLO D'ARIA

AIR RING SUCTION | ASPIRATION À ANNEAU D'AIR | BOMBA DE VACIO ANILLO AIRE

NON CARENATI | NO CABINET

CARATTERISTICHE | FEATURES

ACCESSORI | ACCESSORIES

	Kw	Volt	Hz	g/min	Vuoto (mbar)	Portata (lt/min)	Dim	W	dB(A)	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL
<b>A001/L</b>	0,415	230	50	2800	127	1300	24x25x30 10Kg	1	58				
<b>A001</b>	0,35/ 0,45	230	50/ 60	2800/ 3400	110	1250	25x25x25 10Kg	1	53	NO centralina	NO control board	NO boîte de contrôle	SIN centralita
<b>A002</b>	0,8	230	50	2800	150	2300	29x27x30 15Kg	2	63	NO valvola sovrappressione	NO vacuum reg. valve	NO soupape de surpression	SIN válvula reg. de vacío
<b>A003*</b>	1,5	230	50	2800	190	3500	33x28x35 24Kg	4	64				
<b>A007*</b>	2,2	230	50	2800	200	4350	38x33x38 30Kg	6	69				

\*a richiesta anche a 60Hz e 380V  
\*even at 60Hz and 380V, on request



A001/L



A001 - A002 - A003 - A007

CARENATI | WITH CABINET

CARATTERISTICHE | FEATURES

ACCESSORI | ACCESSORIES

	Kw	Volt	Hz	g/min	Vuoto (mbar)	Portata (lt/min)	Dim	W	dB(A)	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL
<b>A004/L</b>	0,415	230	50	2800	127	1300	25x30x40 20Kg	1	56	NO centralina, silenziatore aria, carenatura metallica	NO control board, silencer for air, metal cabinet	NO boîte de contrôle, silencieux pour l'air, capot métallique	SIN centralita, silenciador para aire, carenado metálico
<b>A004</b>	0,35/ 0,45	230	50/ 60	2800/ 3400	110	1250	25x30x40 20Kg	1	51				
<b>A006/L</b> a richiesta anche a 60Hz	0,415	230	50	2800	127	1300	40x35x45 25Kg	1	56	centralina, minicanister con sonda livello, drenaggio automatico, silenziatore aria, carenatura metallica	control board, minicanister with probes, draining pump, silencer for air, metal cabinet	platine électronique, vase avec sonde de niveau, pompe par drainage, silencieux pour l'air, capot métallique	centralita, minicanister con sondas de nivel, bomba de drenaje, silenciador para aire, carenado metálico
<b>A006</b>	0,35/ 0,45	230	50/ 60	2800/ 3400	110	1250	40x35x45 25Kg	1	51				



A004 - A004/L



A006 - A006/L

# ASPIRATORI ANELLO LIQUIDO

LIQUID RING SUCTION | ASPIRATION À ANNEAU LIQUIDE | BOMBA DE VACIO ANILLO DE AGUA

NON CARENATI | NO CABINET

CARATTERISTICHE | FEATURES

ACCESSORI | ACCESSORIES

	Kw	Volt	Hz	g/min	Vuoto (mbar)	Portata (lt/min)	Dim	W	dB(A)	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL
<b>P001*</b>	1,5	230	50	2800	558,6	750	40x32x42 40Kg	4	66	centralina, filtro secreti, circuito acqua, valv. reg vuoto, vuotometro	control board, secretion filter, water circuit, vacuum reg. valve, vacuum meter	platine de contrôle, filtre sécrétions, circuit d'eau, clapet de contrôle du vide, vacuomètre	centralita, filtro de secreciones, circuito de agua, válvula reg de vacío, vacuómetro
<b>P001*/SB</b>	1,5	230	50	2800	558,6	750	55x42x46 45Kg	4	66	come P001, vaso separatore aria/acqua, base metallica	like P001, air/water separator, metal support	comme P001, air/eau séparateur, support métallique	como P001, separador aire/agua, base metálica
<b>P001*/T</b>	1,5	230	50	2800	558,6	750	40x32x42 41Kg	4	63	come P001, vaso separatore aria/acqua, polmone silenziatore	like P001, air/water separator, silencer	comme P001, air/eau séparateur, silencieux	como P001, separador aire/agua, silenciador
<b>P001*/TB</b>	1,5	230	50	2800	558,6	750	55x42x44 45Kg	4	63	come P001/T, base metallica	like P001/T, metal support	comme P001/T, support métallique	como P001/T, base metálica
<b>P002</b> a richiesta anche a 60Hz	0,75	230	50	2800	532	383	32x27x37 35Kg	2	59	centralina, filtro secreti, circuito acqua, valv reg vuoto	control board, secretion filter, water circuit, vacuum reg. valve	platine de contrôle, filtre sécrétions, circuit d'eau, clapet de contrôle du vide	centralita, filtro de secreciones, circuito de agua, válvula reg de vacío



P001 - P001/S - P001/P - P001/T



P001/SB - P001/PB - P001/TP



P002 - P002/S

CARENATI | WITH CABINET

CARATTERISTICHE | FEATURES

ACCESSORI | ACCESSORIES

	Kw	Volt	Hz	g/min	Vuoto (mbar)	Portata (lt/min)	Dim	W	dB(A)	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL
<b>UCA1*</b>	1,5	230	50	2800	558,6	750	55x42x46 57Kg	4	61	come per P001, vaso separatore aria/acqua, carenatura metallica	like P001, air/water separator, metal cabinet	comme P001, air/eau séparateur, capot métallique	como P001, separador aire/agua, carenado metálico
<b>UCA2</b> a richiesta anche a 60Hz	0,75	230	50	2800	532	383	40x32x46 45Kg	2	56	come per P002, vaso separatore aria/acqua, carenatura metallica	like P002, air/water separator, metal cabinet	comme P002, air/eau séparateur, capot métallique	como P002, separador aire/agua, carenado metálico



UCA1



UCA2

\*a richiesta anche a 60Hz e 380V  
\*even at 60Hz and 380V, on request